

CARDIN S449



Um Ihren Handsender zu verwenden, müssen Sie ihn kodieren.

Sie können den neuen Handsender mit einem schon programmierten Handsender oder mit einem Funkempfänger kodieren.

Mit einem schon programmierten Handsender

- 1- Nehmen Sie den neuen Handsender und einen schon programmierten Handsender.
- 2- Sie müssen in der Nähe von dem Funkempfänger stehen (der Empfänger ist an der Antenne zu erkennen).
- 3- Mit dem schon programmierten Handsender:
 - Drücken Sie auf die versteckte Taste – Sie können dafür eine Büroklammer benutzen (kleines Loch auf dem Handsender)Ein kurzer Signalton ertönt vom Empfänger.
 - Drücken Sie eine Taste des schon programmierten Handsenders.Ein zweiter Signalton ertönt vom Empfänger: er ist 5 Sekunden lang programmierbar
- 4- Nehmen Sie den neuen Handsender und drücken Sie die zu programmierende Taste.
2 kurze Signaltöne ertönen vom Empfänger, Ihr neuer Handsender wurde also programmiert.

Sie können mehrere Handsender nacheinander registrieren.

Achtung: nach 5 Sekunden Ruhestand ertönt ein langer Signalton aus dem Empfänger, der den Lernmodus ankündigt

Kodierung mit dem Funkempfänger

- 1- Öffnen Sie den Funkempfänger.
- 2- Drücken Sie die Taste MEMO in dem Funkempfänger.
- 3- Auf dem neuen Handsender, drücken Sie die zu programmierende Taste. Die Diode erlischt.
- 4- Lassen Sie die Taste « MEMO » und die Taste des Handsenders los.
Die Diode auf dem Empfänger blinkt wieder.
- 5- Drücken Sie noch einmal auf der Taste des neuen Handsenders.
Die Diode erlischt und Ihr neuer Handsender ist programmiert !
- 6- Dieselben Operationen für die anderen Tasten und Handsender wiederholen.