

guide rapide INSTALLATEUR KEEpad



- clavier radio MOTION 3 canaux 868 MHz ·
- IP65 · 3 piles 1,5Vdc, type AAA ·
- Autonomie: 2 ans/6000 activations ·


FR

Clavier Radio avec interface tactile et interactive. Mise en route INSTALL&GO


Description

Émetteur Motion à 3 canaux; 3 fonctions différentes (ouverture de porte, allumage de la lampe de courtoisie, etc). Chacun de ces canaux est activable par un code utilisateur différent.


Installation




Retirez le cache plastique sur les piles




Conservez le code maître dans un lieu sûr



Vissez la couverture arrière



Fixer le support



Faire glisser sur le support



Fixer dispositif (utilisation de l'outil fourni)

Ne pas installer au côté d'un équipement de transmission de radiofréquence (cela pourrait diminuer la durée de vie des piles).



Programmation rapide

PROG



Entrer en mode programmation du récepteur



Réveiller



Composez le code du canal à programmer + OK

Les codes utilisateurs enregistrés par défaut sont : 1111 pour canal 1 , 2222 pour canal 2, 3333 pour canal 3



Réinitialiser




Entrer mode programmation



Sélectionnez Reset (R)



Composez le code maître (Voir étiquette Jaune) + OK

Après avoir composé le code maître (), les codes utilisateurs par défaut seront restaurés, et par sécurité, le clavier est automatiquement déprogrammé du récepteur.



Collez ici l'étiquette du code Maître de votre clavier



Résolution de problèmes

Consultez notre site web pour le guide de dépannage: <https://www.jcm-tech.com/fr/JCM/keepad-keepush-fr>

Déclarations de Conformité CE

Le fabricant JCM TECHNOLOGIES déclare que le produit KEEPAD satisfait aux exigences fondamentales de la Directive RED 2014/53/UE et de la Directive RoHS 2011/65/UE.

JCM TECHNOLOGIES, SA · BISBE MORGADES, 46 BAIXOS - 08500 VIC (BARCELONA) ESPAGNE

Voir la page web www.jcm-tech.com/declarations

QG_3200793_KEEpad_FR_Rev04

jcmtechnologies

