

## Programmierungsanleitung

### SOMFY INIS KEO SAILLIE

#### ANWENDUNG

Dieser Punkt der Kabel-Wandsteuerung wird mit unserem Sortiment von Kabelmotoren verkabelt. Sie müssen die Aufstieg oder Abstieg- Richtung von jedem Motor (siehe Handbuch des Motors) identifizieren.

Dieser Punkt der Kabel-Wandsteuerung wird verwendet, um ein einzelner Kabelrollladen zu steuern.

- ▶ ▶ Stromversorgung in der Box: Siehe Abbildung A
- ▶ ▶ Stromversorgung im Stromumkehrschalter: Siehe Abbildung B

#### 1. zusätzlich benötigtes Zubehör

1	Ableitungskasten Ø 70
2	Stromkabel 3 Fasern x 1,5 mm <sup>2</sup>
3	Motorkabel 4 Fasern x 0,75 mm <sup>2</sup>
4	Stromumkehrkabel 3 Fasern x 1,5 mm <sup>2</sup>
5	Klemmen

#### 2. Verkabelung

- Netzanschluss Strom abstellen
- Verbinden Sie den Stromumkehrer anhand der nachfolgender Tabelle :

	230 V ~ 50 Hz	Kabel
a	Neutral/Nullleiter (N)	blau
b	Erdung (⏚)	gelb/grün
c	Aufstieg	schwarz oder braun
d	Abstieg	schwarz oder braun
e	Phase	

(Schliessen Sie das Erdungskabel vor dem Phasen und Neutralkabel an)

- Nach der Installation, keine Traktion sollte am Klemmbrett ausgeübt werden.
- Wenn der Motor nach dem aktivieren der Spannung in die Gegenrichtung dreht, müssen Sie den Netzanschluss Strom erneut abstellen, und « c » und « d » beim Stromumkehrer umkehren.

